


Beispiel: EUR EC steuert EC-Motor SS-973, mit Modus 4.01 (Druckgesteuert)

EUR EC



250VAC/4A
öffnet im Fehlerfall



Melde - Relais

max 5A
250VAC

K1 K2



L1 N PE

1~ 230V
50/60 Hz

EUR EC Einstellung

Sensor Eingang E1:
Grundeinstellung/
Betriebsart 4.01=Drucksteuerung

Analog Ausgang A1:
IO Setup/
A1 Funktion, 2A=proportional Aussteuerung

Störungs Meldung über Digital Eingang D1:
IO Setup/
D1 Funktion, 2D=externe Störung,
D1 Invertierung, on

24V

0-10V


GND



LDF 500
Druckaufnehmer
Art.Nr. 1322

! Steuerleitungen
max. 30m, ab 20m
abgeschirmt, siehe
Montage- und
Betriebsvorschrift !


SS-973



Klemmkasten

5 x 0,75mm²

8 x 0,14mm²



EC-Motor